


KSZ-BCSS



Ce document vous est offert gratuitement par la

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Chaussée Saint-Pierre 375

B-1040 BRUXELLES

**Tout le monde peut librement diffuser ce document, à condition de
mentionner la source et l'URL.**

Annexe 2 Utilisation du préfixe

Ce texte décrit UNIQUEMENT les préfixes tels qu'ils sont utilisés pour les attestations CPAS A036

Chaque colonne de chaque schéma représente un préfixe spécifique. Pour chaque type de message (soumission, réponse définitive et accusé de réception) le préfixe est entièrement complété.

Deux types de zone sont possibles dans un préfixe:

- zone standard : la valeur dans cette zone est toujours la même. Dans les schémas, elles correspondent aux zones

hachurées

par exemple.

TAPE : Dans chaque préfixe soumission, la valeur TAPE figure en tant que *constante*

- zone variable : la valeur dépend des circonstances. Dans les schémas, ce sont les zones

non hachurées

par

exemple: 45010100148 : ce n'est pas toujours le même utilisateur qui transmet les attestations à la BCSS

Quelques commentaires concernant les schémas suivants

- * un tiret (-) dans une zone : cette zone n'est pas utilisée pour ce préfixe
- * des blancs (□) : ici il faut laisser des espaces
- * 3005 : dans le deuxième schéma cette valeur est complétée dans le code retour réseau

Cette valeur est donnée à titre d'exemple

* référence interne : les trois premières lettres désignent qui crée et gère cette référence.

Cette structure de la référence interne n'est pas du tout obligatoire. Elle peut être mentionnée par souci de clarté auprès des exemples.

Schéma 1 : Le Ministère des Affaires sociales (SmalS-MvM) envoie des attestations à la BCSS

	La SMALS-MvM envoie une attestation CPAS à la BCSS (avec préfixe-soumission)	La SmalS-MvM reçoit une réponse de la BCSS	
		réponse intermédiaire	Refus (code retour rése
PARTIE RESEAU			
CONSTANTE/code retour réseau	<u>TAPE</u>	<u>0000</u>	3005
VERSION_PREFIXE	<u>A1</u>	<u>A1</u>	<u>A1</u>
SECTEUR	<u>017 (= CPAS)</u>	<u>017 (= CPAS)</u>	<u>017 (= CPAS)</u>
TYPE_INSTITUTION	<u>001</u>	<u>001</u>	<u>001</u>
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	CPAS56789012345	CPAS56789012345	CPAS567890123
USER-ID	45010100148	45010100148	45010100148
TYPE-DEMANDE	<u>D0Z</u>	<u>I0Z</u>	<u>F0Z</u>
NISS	48120400101	48120400101	48120400101
CODE RETOUR APPLICATION	-	<u>000000</u>	<u>000000</u>
PARTIE FORMULAIRE			
FORMULAIRE	A036	A036	A036
VARIANTE	□□□□	<u>N001</u>	<u>N000</u>
PARTIE_MESSAGE	□□□□□	□□□□□	□□□□□
PARTIE GESTION REPONSE			
IDENTIFICATION_APPLICATION	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR	□□□□□□□□□□□□□□□□ □	KSZ123456789012	KSZ1234567890
DATE_ENVOI_DEMANDE	9610151030	9610151030	9610151030
DATE_ENVOI_REPONSE	-	9610210821	9610210821
DELAI_REPONSE	<u>J20</u>	-	-
ACTION_TIMEOUT	<u>M</u>	-	-
REUSSITE_FLUX	0 (= original)	<u>H (= attestation envoyée)</u>	<u>E (=soumission r</u>
PARTIE REPERTOIRE			
CODE_QUALITE	<u>002</u>	<u>002</u>	<u>002</u>
PHASE	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>
DEBUT_REPERTOIRE	19960515	19960515	19960515
FIN_REPERTOIRE	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
DEBUT_MESSAGE	19960101	19960101	19960101
FIN_MESSAGE	19961231	19961231	19961231
SECTEUR_FOURNISSEUR	<u>011 (= CIN)</u>	<u>025 (=BCSS)</u>	<u>025 (= BCSS)</u>
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR	<u>001</u>	<u>000</u>	<u>000</u>

□□,□, ... indiquent des zones à blanc

Schéma 2 : La BCSS envoie les attestations au CIN

	le CIN reçoit une attestation de la BCSS (avec préfixe-soumission)	Le CIN envoie t	
		rép. déf.(acceptée)	rép.déf. (r
PARTIE RESEAU			
CONSTANTE/code retour réseau	<u>TAPE</u>	<u>0000</u>	<u>0000</u>
VERSION_PREFIXE	<u>A1</u>	<u>A1</u>	<u>A1</u>
SECTEUR	<u>025 (= BCSS)</u>	<u>025 (= BCSS)</u>	<u>025 (= BC</u>
TYPE_INSTITUTION	<u>000</u>	<u>000</u>	<u>000</u>
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	BCSS123456789012	BCSS123456789012	BCSS1234
USER-ID	<u>00902500173</u>	<u>00902500173</u>	<u>00902500</u>
TYPE-DEMANDE	<u>D0Z</u>	<u>F0Z</u>	<u>F0Z</u>

NISS	48120400101	48120400101	48120400
CODE RETOUR APPLICATION	-	<u>000000</u>	<u>000000</u>
PARTIE FORMULAIRE			
FORMULAIRE	A036	A036	A036
VARIANTE	□□□□	<u>N001</u>	<u>N001</u>
PARTIE_MESSAGE	□□□□□	□□□□□	□□□□□
PARTIE GESTION REPONSE			
IDENTIFICATION_APPLICATION	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR	□□□□□□□□□□□□□□□□	CIN014725836901	CIN01472
DATE_ENVOI_DEMANDE	9610210830	9610210830	96102108:
DATE_ENVOI_REPONSE	-	9610300821	96103008:
DELAI_REPONSE	<u>J15</u>	-	-
ACTION_TIMEOUT	<u>M</u>	-	-
REUSSITE_FLUX	0 (=original)	<u>A = (souv. acceptée)</u>	<u>E = (souv</u>
PARTIE REPERTOIRE			
CODE_QUALITE	<u>002</u>	002	002
PHASE	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>
DEBUT_REPERTOIRE	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□
FIN_REPERTOIRE	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□
DEBUT_MESSAGE	19960101	19960101	19960101
FIN_MESSAGE	19961231	19961231	19961231
SECTEUR_FOURNISSEUR	<u>017 (= secteur-CPAS)</u>	<u>011 (= CIN)</u>	<u>011 (= CIN)</u>
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR	<u>001 (CPAS)</u>	<u>001</u>	<u>001 (= uni</u> <u>/000 (= C</u>

□□,□, ... indiquent des zones à blanc

Schéma 3: La BCSS transmet les réponses au Ministère des Affaires sociales

	La SmalS-MvM envoie une attestation CPAS à la BCSS (avec préfixe-soumission)	La SmalS-MvM reçoit une réponse	réponse définitive	réponse d
PARTIE RESEAU				
CONSTANTE/code retour réseau	<u>TAPE</u>	<u>0000</u>		<u>0000</u>
VERSION_PREFIXE	<u>A1</u>	<u>A1</u>		<u>A1</u>
SECTEUR	<u>017 (= CPAS)</u>	<u>017 (= CPAS)</u>		<u>017 (= CI</u>
TYPE_INSTITUTION	<u>001</u>	<u>001</u>		<u>001</u>
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	CPAS56789012345	CPAS56789012345		CPAS567
USER-ID	45010100148	45010100148		45010100
TYPE-DEMANDE	<u>D0Z</u>	<u>FOZ</u>		<u>FOZ</u>
NISS	48120400101	48120400101		48120400
CODE RETOUR APPLICATION	-	<u>000000</u>		<u>000000</u>
PARTIE FORMULAIRE				
FORMULAIRE	A036	A036		A036
VARIANTE	□□□□	<u>N001</u>		<u>N001</u>
PARTIE_MESSAGE	□□□□□	□□□□□		□□□□□
PARTIE GESTION REPONSE				
IDENTIFICATION_APPLICATION	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR	□□□□□□□□□□□□□□□□	BCSS123456789012		BCSS123
DATE_ENVOI_DEMANDE	9610151030	9610151030		96101510
DATE_ENVOI_REPONSE	-	9611041022		96110410
DELAI_REPONSE	<u>J20</u>	-		-
ACTION_TIMEOUT	<u>M</u>	-		-
REUSSITE_FLUX	0 (= original)	<u>A = (soum. acceptée)</u>		<u>E = (sour</u>
PARTIE REPERTOIRE				
CODE_QUALITE	<u>002</u>	<u>002</u>		<u>002</u>
PHASE	<u>00</u>	<u>00</u>		<u>00</u>
DEBUT_REPERTOIRE	19960515	19960515		19960515
FIN_REPERTOIRE	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□
DEBUT_MESSAGE	19960101	19960101		19960101
FIN_MESSAGE	19961231	19961231		19961231
SECTEUR_FOURNISSEUR	<u>011 (= CIN)</u>	<u>011 (= CIN)</u>		<u>011 (= CI</u>
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR	<u>001</u>	<u>001</u>		<u>001 /000</u>

□□,□, ... indiquent des zones à blanc